

# ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

## РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ RN-D-500-TE-NF

Арт. 027605



работает корректно  
 работает с оговорками (регулировка, шум и пр.)  
 некорректно работает

№	Арт.	Наименование	без лампы накаливания	с лампой накаливания
1	026407	Блок питания ARV-SP24050-PFC-TRIAC (24V, 2.1A, 50W)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
2	025692	Блок питания ARV-24075-PFC-TRIAC (24V, 3.1A, 75W)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
3	025696	Блок питания ARV-24075-TRIAC-A (24V, 3.1A, 75W)	Диммирует, но на минимальной яркости начинает моргать	Диммирует корректно
4	025694	Блок питания ARPV-24100-PFC-TRIAC (24V, 4.2A, 100W)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
5	025698	Блок питания ARV-24100-TRIAC-B (24V, 4.2A, 100W)	Диммирует корректно	Диммируется не корректно. На минимальной яркости начинает моргать
6	025695	Блок питания ARPV-ST24200-PFC-TRIAC (24V, 8.3A, 200W)	Диммируется не корректно	Диммирует корректно
7	025697	Блок питания ARPV-ST24200-TRIAC-A (24V, 8.3A, 200W)	Диммируется не корректно	Диммирует корректно
8	026042	Блок питания ARJ-10-PFC-TRIAC-A (10W, 200-350mA)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
9	026046	Блок питания ARJ-15-PFC-TRIAC-A (15W, 200-350mA)	Диммирует. На максимальной яркости гудит	Диммирует корректно
10	026052	Блок питания ARJ-30-PFC-TRIAC-A (30W, 500-700mA)	Диммирует корректно. На минимальной яркости гудит еле слышно	Диммирует корректно. На минимальной яркости гудит еле слышно
11	026058	Блок питания ARJ-36-PFC-TRIAC-A (36W, 500-700mA)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
12	019768	Блок питания ARJ-LK42300-DIM (13W, 300mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
13	019716	Блок питания ARJ-LK32320-DIM (10W, 320mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
14	019717	Блок питания ARJ-LK48320-DIM (15W, 320mA, PFC, Triac)	Диммирует. На минимальной яркости гудит еле слышно	Диммируется. На минимальной яркости гудит еле слышно
15	019773	Блок питания ARJ-LK60320-DIM (19W, 320mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно

№	Арт.	Наименование	без лампы накаливания	с лампой накаливания
16	022435	Блок питания ARJ-SP28350-DIM (10W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно. Гудит еле слышно	Диммирует корректно. Гудит еле слышно
17	022295	Блок питания ARJ-SP43350-DIM (15W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
18	022296	Блок питания ARJ-SP51350-DIM (18W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
19	022297	Блок питания ARJ-SP68350-DIM (24W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно. При включении слишком резко вспыхивает	Диммирует корректно. При включении слишком резко вспыхивает
20	022299	Блок питания ARJ-SP85350-DIM (30W, 350mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно. При включении слишком резко вспыхивает	Диммирует корректно. При включении слишком резко вспыхивает
21	025074	Блок питания ARJ-SP36500-DIM (18W, 500mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
22	019774	Блок питания ARJ-LK42500-DIM (21W, 500mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
23	018093	Блок питания ARJ-LK40600-DIM (24W, 600mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
24	022436	Блок питания ARJ-SP21700-DIM (15W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
25	022437	Блок питания ARJ-SP25700-DIM (18W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно. На минимальном уровне гудит еле слышно	Диммирует корректно. на минимальном уровне гудит еле слышно
26	019776	Блок питания ARJ-LK30700-DIM (21W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно, на минимальном уровне гудит еле слышно	Диммирует корректно, на минимальном уровне гудит еле слышно
27	022438	Блок питания ARJ-SP34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно, на минимальном уровне гудит еле слышно	Диммирует корректно
28	020025	Блок питания ARJ-LK40700-DIM (28W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует. Моргает на минимальных уровнях, регулировка уровня помогает. Гудит еле слышно	Диммирует. Моргает на минимальных уровнях, регулировка помогает. Гудит еле слышно
29	022298	Блок питания ARJ-SP51700-DIM (36W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует. При диммирования с минимального уровня драйвер не запускается сразу, начинает диммировать где-то в середине диапазона	Диммирует корректно
30	018095	Блок питания ARJ-LK65700-DIM (45W, 700mA, PFC, Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
31	025063	Блок питания ARJ-SP361000-DIM (36W, 1000mA, PFC, Triac)	Диммирует. Гудит еле слышно. При включении вспыхивает, затем включается плавно	Диммирует. Гудит еле слышно. При включении вспыхивает, затем включается плавно
32	020244	Блок питания ARJ-CT30-DIM (30W,350/500/700mA,PFC,Triac)	Диммирует корректно	Диммирует корректно
33	020225	Блок питания ARJ-CT45-DIM (45W,500-1050mA,PFC,Triac)	Диммирует. Если быстро крутить ручку, есть ощутимое перемаргивание светильника	Диммирует корректно

работает корректно  
 работает с оговорками (регулировка, шум и пр.)  
 некорректно работает