

# Светильник сенсорный PIR-757005 (12V, 150 lm)

## 1. Основные сведения об изделии

Светодиодный светильник предназначен для установки в шкафах с распашными или раздвижными дверями, в выдвижных ящиках и других подобных местах.

При потребляемой мощности 1.8 Вт заменяет лампу накаливания мощностью 15 Вт.

Встроенный активный инфракрасный датчик выключает светильник при появлении преграды на расстоянии 3-6 см (например, при закрывании двери).

Не срабатывает на внешнюю засветку.

Низкое напряжение питания, пластиковый корпус и отсутствие нагрева делают эксплуатацию светильника безопасной как в плане поражения электрическим током, так и в плане пожароопасности.

Простота установки светильника позволяет выполнить монтаж своими руками.

Для подключения светильника к сети ~220В нужен стабилизированный блок питания напряжением =12 вольт (приобретается отдельно).

Возможно подключение нескольких светильников к одному блоку питания соответствующей мощности.

Предназначен для использования внутри помещения.



## 2. Основные технические данные

Параметр	Значение
Напряжение питания	DC 12 В
Потребляемая мощность	1,8 Вт
Номинальный ток	0,15 А
Световой поток	150 Лм
Дистанция срабатывания	3-6 см
Угол срабатывания	30 град.
Рабочая температура	-10~+40 °С
Размер	165 x 50 x 10 мм

## 3. Требования безопасности

- Все работы со светильником производите только после отключения блока питания от сети ~220В.
- Устанавливайте блок питания светильника в хорошо проветриваемом месте вдали от нагревательных приборов.
- Не допускайте попадания воды на светильник.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с повышенным содержанием химически активных веществ.
- Если при включении светильник не заработала должным образом, не пытайтесь устранить причину самостоятельно. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие.

#### **4. Гарантийные обязательства**

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи изделия.
- В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, а также при наличии заполненного гарантийного талона, товарного и кассового чеков, потребитель может предъявить претензии в соответствии с действующим законодательством.